

10 zásad pro správnou funkčnost ohradníku

Přečtěte si 10 zásad, které byste měli bezpodmínečně dodržet, pokud chcete mít správně a bezpečně fungující elektrický ohradník.

1. **Kvalitní generátor** fencee s vhodnou silou impulsu.
2. Ohrazení udržujte čisté, bez porostů jako **tráva, keře a větve**.
V opačném případě dochází ke „**stahování**“ impulsů do země a tím ke snížení účinnosti ohrazení a nadměrné spotřebě (obzvláště u bateriových typů).
3. **Zajistěte perfektní uzemnění**. Minimálně **1 m** hluboko, popřípadě na několika místech.
Je třeba vybrat co nejvlhčí stanoviště – zvyšuje se vodivost.
Použijte **nerezavý, dobře vodivý kov**, zabezpečte vodivé propojení mezi zemnicími tyčemi navzájem a mezi vlastním zdrojem impulsů včetně kontaktů na přístroji.
4. **Používejte originální spojky. Nespojujte vodiče jen uzly**.
V nouzovém případě použijte alespoň měkký vázací drát, kterým spoj převážete.
Vodiče ohradníku nesmí být nikde přerušeny.
5. Používejte pouze **dobře vodivý materiál**.
Použití vodičů s malým odporem je nutné především u dlouhých hrazení (přes 2 km vodiče).
6. Vodič a především zemnicí tyč **nesmí být rezaté – rez izoluje**.
7. **Pro pastvu koní používejte pásy, ne drát**.
Páska je lépe viditelná a neřeže.
8. **Zajistěte dobré propojení mezi zdrojem a ohradou**.
Pro dokonalé spojení použijte **vysokonapěťový kabel**.
9. U bateriových zdrojů **kontrolujte pravidelně stav baterie**.
10. Mějte na paměti, že na každém místě hrazení musíte naměřit **minimální napětí 2000V**.
To je hodnota napětí, které překoná odpor kůže zvířat.
U velkých a méně citlivých zvířat je tato hodnota 3000V.



1.



3.



6.



8.



9.



10.